

EÖRDÖGH TRADE MIKROELEKTRONIKAI és KERESKEDELMI KFT

1196 BUDAPEST Áchim András u. 91.

DIGITAXI SZERVIZ 1196 BUDAPEST, Vas Gereben u. 113. Tel.:282-4280/101m. Fax:357-2338

www.eordogh.hu

eordogh@t-online.hu

DIGITAXI-TERMO

taxaméter

AP 518

Kezelési leírása

Tartalomjegyzék:

Általános leírása:.....	3. oldal.
Hardver konfiguráció leírása:.....	3. oldal.
Napi funkciók leírása:.....	4. oldal.
Napzárás folyamatának leírása:.....	4. oldal.
Részletes kezelési leírás:.....	5. oldal.
Egyéb üzemmódok	6. oldal.
Menü pontok	7. oldal.
Csak a szerviz által elvégezhető funkciók felsorolása:.....	8. oldal.
Szerviz által végezhető funkciók és műveletek:.....	8. oldal.
Műszaki adatok:.....	9. oldal.
Konfigurációs beállítások:.....	10. oldal.
Szerviz program beállítások:.....	10. oldal.
Valamennyi hibajelzés felsorolása:.....	11. oldal.
Hibajelzések elhárítási módjának leírása:.....	12. oldal.
Valamennyi bizonylat mintája:.....	13. oldal.
Másodkijelző (vevőkijelző) opciós lehetőség:.....	14. oldal.

Gyártó megnevezése: EÖRDÖGH TRADE KFT.
1196 BUDAPEST, Áchim András u. 91
Telefon: 00-36-1-282-4280/101m.
Fax: 00-36-1-357-2338
SOS: 00-36-20-959-0098
e-mail: eordogh@t-online.hu
WEB: www.eordogh.hu

Általános leírás:

Egyvállalkozós elektronikus taxióra adómemóriával és hőnyomtatóval egybeépítve.

Gyors és csendes nyomtatás.

BEEP hangjelzés a nyomtatásoknál, valamint a papírkifogyás figyelmeztetésére.

Kétgombos egyszerű kezelés, automatikus papírbefűzés.

Automatikus fényerő-szabályozás a nappali és éjszakai munkához a jó leolvashatóság biztosítására. (6db. 13 mm. magas LED a viteldíj kijelzéshez.)

Standard autórádió méretei miatt, könnyen beszerelhető bármely gépkocsiba.

Akkumulátor levétele esetén újból csak a biztonsági kód beírása után lehet bekapcsolni.

Automatikus nyári-téli idő átállás.

Éjfél után ZÁRÁS nyomtatása, és a napi bevételek adómemóriába égetése.

Napi bevételek EEPROM-ba tárolódnak, adatmegtartás minimum 100-évig.

Valós idejű óra belső LITIUM elemmel, kb. 10 év működéssel.

EURÓ kezelésére alkalmas.

Biztonságos plombálási lehetőség.

Hardver konfiguráció :

Elektronikus taxaméter, adómemóriával és nyomtatóval egybeépítve.

Az elektronika három egységből áll:

1. Jól látható erős fényű LED kijelző panel, ami a nyomógombokat is magába foglalja.
2. Processzor panel, gyors és csendes hőnyomtató mechanikával és lítium elemről működő valós idejű órával, valamint adómemória csatlakozóval.
3. Műgyantával kiöntött adómemória, hajlékony-fólia csatlakozással.

A hőnyomtató fej tisztítása előlről lehetséges, a papírtekercset a hátsó plexi-tartó levételével cserélhetjük.

Biztonságos plombálási lehetőség, a dobozon külön erre célra kialakított helyen.

Két nyomógombos működés

Opcióként lehetőség van másodkijelző (pótkijelző) csatlakoztatására.

Napi funkciók:

- **FORGALMI JELENTÉS**
- **NAPNYITÁS**
- **SZABAD**
- **FOGLALT**
- **FIZET**
- **NYUGTA nyomtatása.**
- **KI-kapcsolás.**
- **Egyéb funkciók:**
 1. Pontos idő.
 2. Napi dátum.
 3. Sebesség mérő.
 4. Stopper.
- **Lekérdezések:**
 1. Adómemória adatai.
 2. Időszakos forgalmi jelentés.
 3. Információs lista.
 4. K-tényező ellenőrzése.
 5. EURO üzemmód dátumának és EURO árfolyam beállításának lekérdezése.
- **Beállítások:**
 1. Idő korrigálása hetente egyszer ± 2 percet.
 2. Tarifa kezdés megadása.
 3. Fizetben útszámlálás.

Napzárás:

- Ha a taxaméter SZABAD állásban van, akkor a nap 24. órájában (éjfélkor).
- Ha a taxaméter a nap 24. órájában fuvar teljesít, akkor a fuvar befejeztével.
- Ha a taxaméter KI van kapcsolva, akkor az első SZABAD-ra kapcsoláskor.



Részletes kezelési leírás:

TAXI ÜZEMMÓD:

- SZABAD ÁLLÁS:** A készülék kikapcsolt vagy fizet állapotából a ▲ gombbal lehet belépni.
- Bekapcsolja a szabadjelző relét, világít a **SZA** felirat.
- FOGLALT ÁLLÁS:** Szabad állásból lehet a ▲ gombbal belépni.
- Kikapcsolja a szabadjelző relét, világít a **FO** felirat, kiírja a felső kijelzőre az alapnak megfelelő összeget. Határsebesség alatt világít az óra-jel, felette a km-jel.
- TARIFA VÁLTÁS:** Foglalt állásban a ▼ gombbal lehet változtatni.
- Minden megnyomáskor eggyel magasabb tarifa számra kapcsol, majd ha elérte a maximumot, akkor előlről indul.
- FIZET ÁLLÁS:** Foglalt állásból lehet ▲ gombbal belépni.
- Leállítja az idő számlálást, világít a **FI** felirat, bekapcsolja a Ft-kijelzést, és nulla határsebességtől útmérésre kapcsol.
- FOGLALTBA VISSZA:** Fizet-ből a ▼ gombbal lehet visszatérni foglaltba.
- NYUGTA NYOMTATÁSA:**
- A ▲ gombbal lehet elindítani FIZET állásból a nyugta nyomtatását.
- Elindul a nyugta kinyomtatása, és utána SZABAD állásba tér vissza.
- KIKAPCSOLÁS:** A készüléket SZABAD állásból a ▼ gombbal lehet kikapcsolni.
- Kikapcsolt állapotban a készüléken csak a két gomb kék színű megvilágítása világít, más nem.

FIGYELEM!

Akkumulátor levétele, vagy biztosíték csere esetén csak a hatjegyű biztonsági kód beírása után működik csak a taxióra. (Lásd: 5. – menüpont.)

Papírszalag nélkül nem működik, kifogyás esetén megáll a nyomtatás, és egy pont jelenik meg a tarifa-kijelzőn. Ha tettünk bele papírtekercset, a ▼ gombbal folytathatjuk a nyomtatást.

A nyári és téli időátállást automatikusan követi.

Ha a kijelzőn az AP lámpa világít, akkor hamarosan betelik az adómemória ! (60-nappal az adómemória betelte előtt bekapcsol.)

Ha a fuvar eléri a 150000,-Ft.-ot, automatikusan lezárja a fuvart, nyugtát nyomtat.

EGYÉB ÜZEMMÓDOK:

ÓRA kijelzése a taxióra kikapcsolt állapotában a ▼ gomb első megnyomására működik.

DÁTUM kijelzése a taxióra kikapcsolt állapotában a ▼ gomb második megnyomására jelezhető ki.

Az óra és a dátum kijelzése automatikusan hat másodperc múlva eltűnik.

Ha azt szeretnénk, hogy a kijelzőn maradjon az óra vagy a dátum, akkor a kijelzés közben nyomjuk meg a ▲ gombot. A kikapcsolás a ▼ gombbal történik.

SEBESSÉGMÉRŐ funkció a taxióra kikapcsolt állapotában a ▼ gomb harmadik megnyomására kapcsolódik be.

STOPPER funkció a taxióra kikapcsolt állapotában a ▼ gomb negyedszer való megnyomásakor jön elő.

A ▲ gombbal lehet elindítani, leállítani majd újraindítani, a ▼ gombbal megáll, de közben jár a stopper, és újranyomva, az eltelt időtől megy tovább. Ha a ▲ gombbal megállítjuk, a ▼ gombbal lehet lenullázni. Kilépni a stopperből ismét a ▼ gombbal lehet.

HELP – Segítség kérő - funkció a taxióra kikapcsolt állapotában a ▼ gomb ötödszöri megnyomásakor jön elő.

A szabadjelző villogtatásának lehetősége. A ▲ gombbal lehet a HELP feliratot eltüntetni a kijelzőről, ▼ gombbal kilépünk..

Lekérdezések és beállítások menübe való belépés:

Kikapcsolt állapotban tartsuk nyomva a ▼ gombot addig, amíg a tarifa kijelzőn megjelenik egy nulla. A ▲ gombbal lehet beállítani az egyes menüpontokat, és a ▼ gombbal választhatjuk ki, nullától tízig.

MENÜ pontok:

0. Kilépés a menüből.

1. A papír befűzésére elindítja a nyomtatót.

2. Adómemória lekérdezése ötféleképpen:

1- Aktuális nap lekérdezése. (Rövid nyomtatás.)

2- Havi lista. (Egy évre visszamenően ki lehet választani egy hónapot.)

3- Éves lista. (Aktuális évtől visszafelé lehet egy évet kiválasztani.)

4- Intervallum lista. (Két megadott dátum közötti adómemória adatai.)

- *Megjelenik az élesítés dátuma, és balra az első szám villog.*

- *A villogó számot lehet átállítani a ▲ gombbal.*

- *A ▼ gomb a következő számra teszi a villogást, és így beírhatjuk a listázandó adómemória kezdő dátumát.*

- *Ha mind a hat számot beírtuk, akkor valós dátum vizsgálat után, a végző dátumot lehet beírni. Ha nem megfelelő a dátum amit beírtunk, akkor a tarifa kijelzőn E betű jelenik meg, és kezdhethük előlről a beírást.*

- *Ha jól írtuk be a kezdő dátumot, akkor az utolsó zárás dátuma jelenik meg a kijelzőn és ezt lehet átírni az előbbi módszerrel. A végző dátumot a jobb szélső szám tizedespontja mutatja.*

- *Ha itt is rendben van a dátum, akkor megvizsgálja, hogy a kezdési dátum korábbi-e a végző dátumnál. Ha nem akkor a tarifa kijelzőn megjelenik az „E” betű, és kezdhethük előlről az egészet.*

- *Ha minden rendben van, akkor a ▼ gombbal indul a lista nyomtatása.*

5 – *Infra kimenetre az egész adómemória tartalmát kiadja.*

3. Időszaki forgalmi jelentés nyomtatása. (Napi bevétel.)

4. Információs lista nyomtatása. (Tarifa adatok stb.)

5. Kód-zár bekapcsolása.

Ugyanaz történik, mintha megszakadna az akkumulátor tápellátása: Csak a kód beírása után lehet a taxiórát beindítani. Az autó szervizbe vitelekor szükséges lehet, hogy illetéktelen ne tudja bekapcsolni a taxiórát. (Gyerekzárnak is jó.) Erre szolgál a belépési kód, amit a szerviz tud csak felprogramozni. (Hat számjegy.) Használata:

- *A ▲ gomb a számokat lépteti, a ▼ gomb a következő számra kapcsol. Az utolsó, hatodik szám után, ha nem egyezik a kód akkor újra kezdhethük előlről a beírást.*

6. Rendszer óra beállítása a törvényben megengedett +2 perc, hetente egyszer.

- *A ▲ gombbal lehet léptetni -2 perc és +2 perc között.*

- *A ▼ gombbal korrigálja az órát annyi perccel, amennyit beállítottunk.*

7. Kezdési tarifa beállítása.

- *A kezdés tarifa számát a ▲ gombbal kell kiválasztani.*

- *A ▼ gombbal hagyjuk jóvá.*

8. „FÉK” be és kikapcsolása.

FIZET - ben kétféleképpen működtethetjük az órát: mérjen vagy ne mérjen utat. Ez a „FÉK”-lehetősége, be és kikapcsolni a következőképpen lehet:

- *Világít a FIZET lámpa, és a ▲ gombbal be vagy ki lehet kapcsolni a „km”-kijelzőt. Ha világít akkor mér utat fizetben az óra, ha nem világít akkor nem.*

- *A ▼ gombbal hagyjuk jóvá a kiválasztást.*

A megtett utat természetesen tovább számolja!

9. Impulzus mérésre kapcsol.

- *Az autó k-tényezőjét lehet ellenőrizni, ha pontosan 1 km-t megyünk. A ▲ gombbal kinyomtatja az impulzusok számát. A ▼ gombbal kiléphetünk a mérésből.*

E. EURO dátum és árfolyam kijelzése.

Szerviz által elvégezhető funkciók:

- Tarifa módosítás.
- Vállalkozás (vállalkozó) neve, székhelye, adószáma megváltoztatása.
- Rendszám átírása.
- K állandó beállítása.
- INICIALIZÁLÁS
- ÁFA megváltoztatása
- EURO üzemmódba kapcsolás dátumának átírása.
- EURO árfolyam beadása.
- RAM törlés.
- Dátum és idő beállítása.
- Kényszerzárás.

Szerviz által programozható adatok és műveletek:

- Tarifák száma: max. 8
- Konstans: $k < 10000$
- Előosztó: 1 – 9
- Alap tarifa: 0 – 50000
- Útdíj tarifa: 0 – k-érték / km.
- Idő tarifa: 0 – 10000 / perc.
- Lépés egység: 0 – 255 (minden tarifa különböző is lehet.)
- Fejléc adatok: 4 sor
- Kötelező adatok: Vállalkozás neve, székhelye, adószáma, rendszáma, k-állandó.
- Indító kód: 6 számjegy (biztonsági személyi kód. PIN)
- Stop kód: 6 számjegy dátumhoz kötve. (OPCIO)
- Valuta árfolyam: Hat értékes számjeggyel megadva.
- EURO üzemmód dátuma: Három dátum a felkészülési, átmeneti és hivatalos euró pénznemmé tételének beállítására.
- RAM TÖRLÉS. A taxaméter elektronikus panelján lévő jumper aktivizálásával történik.

Műszaki adatok:

- Tápfeszültség: 8 – 30 VDC
- Áramfelvétel Standby: < 0,03 A
 Bekapcsolva: < 0,06 A
 Printeléskor: < 2 A
 Szükséges biztosíték: 4 A (normál)
- Elektrosztatikus védelem jobb mint: 8 kV
- Tápfeszültség felől érkező zavarok ellen védett.
- EMC bevizsgált készülék.
- Belső áramforrás a valósidejű óra részére: 3 V Lítium elem.
- Kivezetések: Piros vezeték = + 12 VDC.
 Fekete vezeték = GND.
 Fehér vezeték = szabadjelző pozitív, max. 4A relén keresztül.
 Sárga vezeték = jeladó.
- Kijelzések: 13 mm. magas LED számkarakterek 6 db. FUVARDÍJ kijelzésre.
 10 mm. magas LED számkarakter 1 db. TARIFA kijelzésre.
 3 mm. magas szimbólum karakterek 8 db. ÜZEMMÓD kijelzésre.
 kék LED világítás a nyomógomboknak.
 Kijelző fényereje automatikusan változik: Nappal erős fényű,
 este leveszi a fényerőt.
- Printer: Seiko LTPZ245U Thermal Printer.
- Printer papírszalag típusa: 44 mm. széles 40 mm. átmérőjű hőpapír.
- Befoglaló méretek: szélesség magasság mélység: 170x50x40+40(papírtartó) [mm.]
- Hatvan zárással az adómemória betelte előtt jelez: AP –szimbólum kijelzés.
- Adómemória a készülék házában műgyantával kiöntve, OTPROM-típusú.
- Adómemória sorozatszama az adómemóriába van égetve.
- Zárást nem lehet az utolsó zárás előtti dátumra csinálni.
- Rossz adómemória égetéskor megáll, hibajelzést ad.
- Zárások száma az adómemóriában: min. 2500 NAPI FORGALMI JELENTÉS.
- Fuvarok száma az átmeneti memóriában maximum: napi 45 db.
- Napi zárás automatikusan éjfél után ha SZABAD-ra kapcsolnak, vagy éjfélkor SZABAD-állásban automatikusan.
- Összevont zárás, ha több napig nem volt használva a készülék.
- Automatikus papírbehúzás.
- Infra papír érzékelő, papírszalag nélkül nem üzemel.
- Felépítés: SMD technológia, moduláris.

Konfigurációs beállítás:

- Első üzembe helyezés előtt az adómemória sorozatszámát a gyártónak fel kell programozni: AP51800xxxx
- Üzembe helyezéskor a szerviznek INICIALIZÁLNI kell. A taxamétert ekkor felprogramozzák a megfelelő paraméterekkel:
 1. Vállalkozás (vállalkozó) neve
 2. Vállalkozás (vállalkozó) székhelye
 3. Vállalkozás (vállalkozó) adószáma
 4. Vállalkozás (vállalkozó) rendszáma
 5. k tényező.
 6. ÁFA besorolás.
 7. EURO üzemmód beállításának dátuma.
 8. Tarifa adatok.
 9. Idő és dátum beállítás.
- Ezután a taxaméter kinyomtatja a megfelelő bizonylatokat:
INICIALIZÁLÁS REKORD
NAPI FORGALMI JELENTÉS
NAPNYITÁS
- Használatra kész.

Szerviz program beállításai:

- Szerviz kód: **I** – Inicializálás.
- Szerviz kód: **K** – Euró bevezetésének dátum átírása.
- Szerviz kód: **Z** – Kényszer ZÁRÁS.
- Szerviz kód: **V** – Euró árfolyam beírása.
- Szerviz kód: **T** – Euró tarifák beadása.
- Szerviz kód: **N** – A képernyőn lévő adatokat beírja a taxiórába.

Minden beíráskor a PC dátum és óra beállításának megfelelően beállítja a taxióra dátumát és idejét. (Figyeljünk oda, hogy pontos legyen a PC dátuma és órája!)

Hibajelzések:

A taxióra minden funkció végrehajtása előtt megvizsgálja az adatokat és a működtető programot, valamint a végrehajtandó utasítást. A vizsgálati eredménytől függően HIBA-jelzést, vagy önjavítást hajt végre:

Az önteszt ERROR kijelzések a következők:

• Szerviz STOP ! (Nem hiba):	E 0 (Leáll !)
• Nem korrekt dátum az átmeneti tárolóban:	E 1 (Leáll !)
• Nem korrekt a dátum a valós idejű órában:	E 2 (Leáll !)
• Nem korrekt az idő a valós idejű órában:	E 3 (Leáll !)
• Nem korrekt a valós idejű óra - chip beállítása:	E 4 (Önjavítás !)
• Zárás szám figyelés, adómemóriával egyeztetés:	E 5 (Önjavítás !)
• Adómemória utolsó adat égetés hibás:	E 6 (Leáll !)
• Adómemóriában nem lett jó az égetés:	E 7 (Leáll !)
• A zárás dátuma korábbi mint az utolsó zárásé:	E 8 (Leáll !)
• A napi dátum korábbi mint az utolsó zárásé:	E 9 (Leáll !)
• Már volt idő állítás ezen a héten:	E 10 (Csak figyelmeztet.)
• Nincs INICIALIZÁLVA.	E 11 (Leáll !)
• A RAM törlések száma elérte a 25.-et.:	E 12 (Leáll !)
• Betelt az adómemória (Z=2500):	E 13 (Leáll !)
• Nincs EURO árfolyam beállítva:	E 14 (1-hónap után Leáll !)
• Még nem szabad EURO árfolyamot beállítani:	E 15 (Csak figyelmeztet.)
• Már volt INICIALIZÁLVA:	E 16 (Csak figyelmeztet.)
• EURO ÜZEMMÓD elvetve:	E 17 (Leáll !)
• Nem egyezik az adómemória gyári száma:	E 18 (Leáll !)
• Nem egyezik az adómemória CHECKSUMMA:	E 19 (Leáll !)
• Először szerviz ZÁRÁS-t kell csinálni:	E 20 (Leáll !)
• Már volt EURO ÜZEMMÓD rekord beállítva:	E 21 (Figyelmeztet !)
• Nem találja az adómemóriát:	E 22 (Leáll !)
• BLOKKOLT állapotban van:	E 23 (Leáll !)
• Nincs „K”-REKORD (EURO átállási dátumok.):	E E (Leáll !)

Hibajelzés elhárítási módja:

- E 0 Nem hiba. Szerviz vagy munkáltatói idő-STOP.
- E 1 Csak szerviz tudja megjavítani.
- E 2 Csak szerviz tudja megjavítani.
- E 3 Csak szerviz tudja megjavítani.
- E 4 Magától kijavítja a hibát.
- E 5 Magától kijavítja a hibát.
- E 6 Csak szerviz tudja megjavítani.
- E 7 Csak szerviz tudja megjavítani.
- E 8 Csak szerviz tudja megjavítani.
- E 9 Csak szerviz tudja megjavítani.
- E 10 Csak figyelmeztet.
- E 11 Csak szerviz tudja megjavítani.
- E 12 Csak szerviz tudja megjavítani.
- E 13 Csak szerviz tudja megjavítani.
- E 14 1-hónapig figyelmeztet, utána leáll ! Szerviz tudja megjavítani.
- E 15 Csak figyelmeztet.
- E 16 Csak figyelmeztet.
- E 17 Csak szerviz tudja megjavítani.
- E 18 Csak szerviz tudja megjavítani.
- E 19 Csak szerviz tudja megjavítani.
- E 20 Csak szerviz tudja megjavítani.
- E 21 Figyelmeztet !
- E 22 Csak szerviz tudja megjavítani.
- E 23 Csak szerviz tudja megjavítani.
- E E Csak szerviz tudja megjavítani.

Nyomtatási minták:

DIGITAXI
Eördögh Trade Kft.
1196 BUDAPEST
ACHIN ANDRÁS U.91.

A.Sz:11111111-1-11
ABC-123 k=4000/1

NEM ADÓÜGYI
BIZONYLAT
INICIALIZÁCIÓ REKORD
2008.07.13. 12:23
NEM ADÓÜGYI
BIZONYLAT

DIGITAXI
Eördögh Trade Kft.
1196 BUDAPEST
ACHIN ANDRÁS U.91.

A.Sz:11111111-1-11
ABC-123 k=4000/1

NAPI FORGALMI JELENTÉS

ZÁRÁS SORSZÁM: 2 0001
LEZÁRT NAP DATUMA:
2008.07.03.
NAPI F: 0FT
UTAS-KM: 0.0KM
ÖSSZ-KM: 0.0KM
GÖNGYÖLT FORGALOM:
GT: 0FT
GT UTAS: 0.0KM
GT ÖSSZ: 0.0KM
NYÚJTAK SZÁMA: 0
NYÚJTAMEG SZAK: 0
RAH TÖRLÉSEK: 0
2008.07.13. 12:23
#P518000001

DIGITAXI
Eördögh Trade Kft.
1196 BUDAPEST
ACHIN ANDRÁS U.91.

A.Sz:11111111-1-11
ABC-123 k=4000/1

NEM ADÓÜGYI
BIZONYLAT
N A P N Y I T Á S
2008.07.13. 12:23
NEM ADÓÜGYI
BIZONYLAT

DIGITAXI
Eördögh Trade Kft.
1196 BUDAPEST
ACHIN ANDRÁS U.91.

A.Sz:11111111-1-11
ABC-123 k=4000/1

NYÚJTÁSI

Inklúzió:
2008.07.13. 12:23
Erkezés:
2008.07.13. 12:23
UTAS-KM: 0.0KM
Alapdíj:(FT) 300
Tarif: Ut: Idő:
1: 229 57
ÖSSZESEN: 300FT
NYÚJTASZ:0002/0001
2008.07.13. 12:24
#P518000001

DIGITAXI
Eördögh Trade Kft.
1196 BUDAPEST
ACHIN ANDRÁS U.91.

A.Sz:11111111-1-11
ABC-123 k=4000/1

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

INFORMÁCIÓS LISTA

TARIFA ADATOK:
Tarif: Ut: Idő:
Alap: Lép:
1: 229 57
300 10
2: 240 80
300 10
3: 218 54
300 10
4: 1 0
0 10
5: 208 82
300 10
6: 498 57
300 10
7: 438 54
300 10
8: 418 52
300 10

VÁLLALKOZÓK SZ.: 1
RAH
GYÁRI SZ:518000001
ZÁRÁSSZÁM: 2 0001
ADOMEN.T:2500/0001
2008.07.13. 12:24
NEM ADÓÜGYI
BIZONYLAT

DIGITAXI
Eördögh Trade Kft.
1196 BUDAPEST
ACHIN ANDRÁS U.91.

A.Sz:11111111-1-11
ABC-123 k=4000/1

IDŐSZAKOS FORGALMI JELENTÉS

0002/0001
2008.07.13. 12:23
UTAS-KM: 0.0KM
Alapdíj:(FT) 300
Tarif: Ut: Idő:
1: 229 57
ÖSSZESEN: 300FT
NAPI F: 300FT
UTAS-KM: 0.0KM
ÖSSZ-KM: 0.0KM
GT: 0FT
UTOLSO ZÁRÁS: 0001
NYÚJTAK SZÁMA: 1
NYÚJTAMEG SZAK: 0
2008.07.13. 12:24
#P518000001

DIGITAXI
Eördögh Trade Kft.
1196 BUDAPEST
ACHIN ANDRÁS U.91.

A.Sz:11111111-1-11
ABC-123 k=4000/1

ADOMENÓRIA ADATAI

SORSZÁM:518000001
INICIALIZÁCIÓ:
2008.07.13. 12:23
ELLENŐRZŐSZÁM:51800
RAH REKORD:
2008.07.13. 12:23
RAH
2008.07.13.161
2008.07.13.16

RAH:IDŐSZAK RÉSZ:
0FT

IDŐSZAK ÖSSZESEN:
0FT
ID.UTAS: 0.0KM
ID.ÖSSZ: 0.0KM
GT: 0FT
GT.UTAS: 0.0KM
GT.ÖSSZ: 0.0KM

ÖSSZES ZÁRÁS: 0001
RAH TÖRLÉSEK: 0
2008.07.13. 12:24
#P518000001

Másodkijelző (vevőkijelző) opciós lehetőség:

Ha a taxióra kijelzője nem jól látható az utas szempontjából, akkor lehetőség van arra, hogy másodkijelzőt csatlakoztassunk a taxiórára.

A beszerelést csak az APEH által jóváhagyott szerviz csinálhatja.

A másodkijelző előnye, hogy minden oldalról jól látható és bővebb információt ad.

Különösen javasolt az egyterű taxikban, mert a hátul ülő utasokhoz is el lehet vezetni és kijelezni a viteldíjat.

Technikai adatok:

- Felbontás: 128 x 64 pont.
- Tápfeszültség: 3,3V.
- Áramfelvétel: max. 0,15A.
- Mérete: 67mm. x 43mm.
- Képernyő méret: 60mm. x 30mm.
- Kijelzések: Minden ami a taxaméter kijelzőjén megjelenik.
- Szabad állásban akkumulátor feszültség mérése és kijelzése.

